

PASSAP®**Electronic-6000
Versions****Mémoire RAM Principale**

Années :	Numéro de série :	Mémoire RAM	Numéro d'article
1988 – 1992	Jusqu'à 6 036 711	8 MB	92.904.31
1993 - 1999	A partir de 7 037 001	32 MB	92.904.41

Pour augmenter la capacité de mémoire de l'Electronic 6000 de 8 MB à 32 MB il est indispensable de changer en même temps la carte principale et le circuit intégré (CI) principal.

Un CI principal de 32 MB ne doit jamais être placé dans une carte principale à 8 MB !

Les CI de programme et de dessin

Les CI de programme et de dessin doivent toujours être de même version :

CI programme + CI dessin:	Mémoire RAM Principale	Mémoire utile
03, 13, 23	8 MB	8 MB
03, 13, 23	32 MB	8 MB
33, 43, 53	8 MB	8 MB
33, 43, 53	32 MB	32 MB

Moteur Electra 4600

CI programme + CI dessin	Moteur Electra 4600
03, 13, 23	Pas contrôlable
33, 43, 53	Contrôlable

Creation6 + Form6

CI programme + CI dessin	Creation6 + Form6
03, 13	Incompatible
23, 33, 43, 53	Compatible