

FAR = fonture arrière  
 FAV = fonture avant  
 PT = pousoirs en travail  
 PA = pousoirs en attente

**Différence entre le sélecteur du chariot en provenance du site de prelene :**

Les Duomatic S, SD et GS ne possèdent pas de pousoirs sur la fonture arrière.  
 Le disque sélecteur du chariot arrière de ces modèles ne présente que les positions A C G E au lieu des positions A B C D E F G H de Duomatic 80.  
 La position de chariot HX est disponible sur la DUO 80 (Je ne sais pas si elle est présente sur les modèle S, SD et GS) et elle n'est pas disponible sur la DUO Rose

Note 1 : Rang 1 = passage du chariot de droite à gauche et Rang 2 = passage du chariot de gauche à droite.

Note 2 : Dans les colonnes [Actions 2 fontures DUO 80], [Compatibilité E6000] et [Compatibilité Duo rose et Duo 80 S] les flèches des chariots ne sont pas mentionnées.  
 Leur usage dépend du point à faire et du type de carte utilisée avec le Déco pour la Duo 80.

Note 3 : Le contenu des colonnes [Équivalence X] (où X = A, B ou C) illustre comment le point fonctionne.

Chariot Duomatic 80									
Type de point	Pousoirs utilisés	Sélecteur Levier	Nb fontures	Actions 2 fontures DUO 80	Compatibilité E6000	Compatibilité Duo rose et Duo 80 S	Équivalence A	Équivalence B	Équivalence C
Point tricote normalement	non	N	1 ou 2	N / N : Tricote des mailles sur les deux fontures (côte boutonnerie)	Sur FAV les pousoirs se placent selon le point choisi. N / LX	Duo rose et Duo 80 S N / N	Simple fonture pour tricoter par section ou diminution en dégradée : FAR et FAV pousoirs en PT selon la section ou le dégradé GX / BX	Double fontures pour tricoter par section : Duo Rose et Duo 80 FAR et FAV pousoirs en PT ou en PA selon les sections BX / BX	Double fontures pour tricoter par section : Duo 80 S FAR mettre les aiguilles hors travail pour la section en attente FAV pousoirs en PT ou en PA selon les sections N / BX
Point tricote normalement	non	CX	2	CX / CX : Tricote des mailles sur FAV au rang 1 et sur FAR au Rang 2. (Tubulaire fermé)	CX / CX	Duo rose et Duo 80 S CX / CX	Tubulaire fermé : Duo rose et Duo 80 FAR tous PT ET FAV tous PA et BX <-> / BX <-> ou Duo rose, Duo 80 S et Duo 80 Rang 1 : GX / N - Rang 2 N / GX Rang 3 : N / GX - Rang 4 GX / N	Semi tubulaire ouvert à droite : Duo rose et Duo 80 FAR tous PA ET FAV tous PT et 1 rang BX -> / BX -> ou Duo rose, Duo 80 S et Duo 80 Rang 1 : GX / N - Rang 2 N / GX Rang 3 : N / GX - Rang 4 GX / N	Semi tubulaire ouvert à gauche : Duo rose et Duo 80 FAR tous PA ET FAV tous PT et 1 rang BX <- / BX <- ou Duo rose, Duo 80 S et Duo 80 Rang 1 : N / GX - Rang 2 GX / N Rang 3 : GX / N - Rang 4 N / GX
Point à jetés	oui	AX	1 ou 2	AX / AX : Tricote des mailles ou forme des jetés selon les pousoirs sur les deux fontures DX / DX : Rang 1 : Tricote des mailles ou forme des jetés sur FAV selon les pousoirs. Rang 2 : Tricote des mailles ou forme des jetés sur FAR selon les pousoirs.	Sur FAR les pousoirs se placent manuellement. Sur FAV les pousoirs se placent selon le point et le dessin. AX / KX	Duo rose AX / AX Duo 80 S - Pousoirs limités à FAV			
Point à jetés	oui	DX	2	(Tubulaire fermé mailles tricotés et jetés) EX / EX : Rang 1 : Tricote des mailles ou forme des jetés sur FAV selon les pousoirs. Rang 2 : Tricote des mailles ou forme des jetés sur FAR selon les pousoirs.	Sur FAR les pousoirs se placent manuellement. Sur FAV les pousoirs se placent selon le point et le dessin. DX / KX	Duo rose DX / DX Duo 80 S - Pousoirs limités à FAV	'Duo rose, Duo 80 Rang 1 : GX / AX - Rang 2 AX / GX		
Côtes anglaise (aussi un point à jetés)	non	EX	2	Rang 1 : Tricote des mailles sur FAV et forme des jetés sur FAR. Rang 2 : forme des jetés sur FAV et tricote des mailles sur FAR.	EX / KX	Duo rose et Duo 80 S EX / EX	Duo rose et Duo 80 FAR pousoirs tous PT FAV pousoirs tous PA AX<- / AX <-	Duo rose, Duo 80 et Duo 80 S sans pousoirs Rang 1 : AX / N - Rang 2 : N / AX	
Côtes anglaise (aussi un point à jetés)	oui	FX	2	FX / FX : Rang 1 : Tricote des mailles sur FAV et tricote ou forme des jetés sur FAR selon les pousoirs. Rang 2 : Tricote et forme des jetés selon les pousoirs sur FAV et tricote des mailles sur FAR.	Sur FAR les pousoirs se placent manuellement. Sur FAV les pousoirs se placent selon le point et le dessin. FX / KX	Duo rose FX / FX Duo 80 S - Pousoirs limités à FAV EX / FX (Selon PT ou PA)	Duo rose et Duo 80 Rang 1 : AX (selon PT ou PA) / N Rang 2 : N / AX (selon PT ou PA)	Duo 80 S EX / AX (selon PT ou PA) ou Rang 1 : AX (sans pousoirs) / N Rang 2 : N / AX (selon PT ou PA)	
Point à mailles glissées	oui	BX	1 ou 2	BX / BX : Ticole ou ne tricote pas selon les pousoirs sur les deux fontures	Sur FAR les pousoirs se placent manuellement. Sur FAV les pousoirs se placent selon le point et le dessin. BX / LX	Duo rose BX / BX Duo 80 S - Pousoirs limités à FAV N / BX			
Point à mailles glissées	oui	HX	2	HX / HX : Rang 1 : Tricote ou ne tricote pas les mailles sur FAV selon les pousoirs. Rang 2 : Tricote ou ne tricote pas les mailles sur FAR selon les pousoirs. (Tubulaire fermé mailles tricotées et mailles glissées)	Sur FAR les pousoirs se placent manuellement. Sur FAV les pousoirs se placent selon le point et le dessin. BX / OX	Duo rose utiliser l'équivalence A Duo 80 S - Pousoirs limités à FAV	Duo rose et Duo 80 Rang 1 : GX / BX - Rang 2 : BX / GX		
Aucune maille tricoté	--	GX	1 ou 2	GX / GX ne tricote pas sur FAV et FAR E6000 - Exemple sur deux fontures N / UX (Réservé pour usage future)	Sur FAR les pousoirs se placent manuellement. Sur FAV les pousoirs se placent selon le point et le dessin. SX = GX / GX + DÉCO ou GX / GX sans DECO	Duo rose et Duo 80 S GX / GX			
Point - mailles glissées et jetés	oui	UX	1 ou 2	Rang 1 : Tricote ou ne tricote pas des mailles sur FAV selon les pousoirs PT ou PA. Rang 2 : Tricote des mailles ou forme des jetés sur FAV selon la positions des pousoirs .	Sur FAV les pousoirs se placent selon le point et le dessin. N / UX Pour plus d'infos voir Passap Duet no 22 page 27 et no 24 page 6.	Duo rose, Duo 80 S et DUO 80 Note : Le déco peut être utilisé avec la Duo 80 Rang 1 : N / AX (Selon PT ou PA) Rang 2 : N / BX (Selon PT ou PA)	Duo rose, Duo 80 S et DUO 80 Il est possible d'utiliser seulement la fonture avant. Rang 1 : GX / AX (Selon PT ou PA) Rang 2 : GX / BX (Selon PT ou PA)		